

PremioCard® Ricariche
Guida utente D210

Ricariche telefoniche

Per effettuare una ricarica telefonica bisogna seguire i prossimi semplici step:

1. Dal menu Vendita premi il tasto F1 per accedere al menu TRANSAZIONI 1 e scegli opzione 2 – Ricariche.

VENDITA	TRANSAZIONE MENU 1
IMPORTO	1. VENDITA
EUR	2. RICARICHE
0.00	3. RICARICHE SERVIZI
	4. RIMBORSO
	4. ANULLA ULTIMA TRANS.
F1 - MENU	Esci <<(X)
F2 - IMPOSTAZIONI	(F1)>>Prossimo

2. Inserisci il numero telefonico il quale vuoi ricaricare, mettendo obbligatoriamente il prefisso nazionale. Questo è necessario perché con PremioCard Ricariche puoi ricaricare dei numeri non solo in Italia, ma anche all'estero. Controlla il numero, quindi premi il tasto (O) per confermare.

RICARICHE	RICARICHE
Inserire il numero di cell con pref nazione 0039	Inserire il numero di cell con pref nazione 0039
	00393331234567
(X) ANNULLA	(X) ANNULLA
(0) CONFERMA	(0) CONFERMA

3. Al prossimo step viene visualizzata la lista con gli operatori per il paese corrispondente al prefisso nazionale. Scegliendo l'operatore del numero di cellulare si visualizza la lista con le ricariche disponibili.


OPERATORI: 5	Ricariche: 5
1. H3G TRE	1. 5.00 EUR
2. Poste Mobile	2. 10.00 EUR
3. TIM	3. 15.00 EUR
4. Vodafone Nuovo Pos	4. 25.00 EUR
5. Wind	5. 50.00 EUR
Indietro <<(X)	Indietro <<(X)

Se l'operatore non propone ricariche a discreti specificati, il POS dà la possibilità di inserire un importo a scelta del cliente, indicando la gamma dei valori accettabili.

OPERATORI: 17	RICARICHE
1. Aircel	Inserisci importo da - a 10.00 - 8000.00 INR
2. Airtel	
3. Airtel DTH	
4. BIG TV	
5. IDEA	
Indietro <<(X) (F2)>>	0.00
	(X) ANNULLA (0) CONFERMA

4. L'ultimo step e controllo e conferma della ricarica.

NB!!! Questa è l'ultima possibilità di andare indietro e correggere numero e/o importo se è necessario. Una volta confermata l'operazione diventa irreversibile.

CONFERMA	
Operatore: Wind GSM: 0039333123456 Ricarica: 10.00 EUR Costo: 10.00 EUR	LA TRANSAZIONE E' APPROVATA 
(X) ANNULLA (0) CONFERMA	Premi tasto per continuare

NB!!! Dopo la conferma viene stampata una ricevuta di pagamento, che deve essere conservata fino alla ricarica avvenuta. Esempio di questa ricevuta puoi trovare alla fine di questo documento.

NB!!! Se il numero di telefono o l'operatore è errato il POS visualizza la seguente schermata:



Questo messaggio viene visualizzato anche quando il servizio non è attivo per il dispositivo.

Ricariche servizi

Per effettuare una ricarica telefonica bisogna seguire i prossimi semplici step:

1. Dal menu Vendita premi il tasto F1 per accedere al menu TRANSAZIONI 1 e scegli opzione 3 – Ricariche Servizi.

VENDITA		TRANSAZIONE MENU 1	
IMPORTO	EUR	1. VENDITA	
	0.00	2. RICARICHE	
		3. RICARICHE SERVIZI	
		4. RIMBORSO	
		4. ANULLA ULTIMA TRANS.	
F1 - MENU	F2 - IMPOSTAZIONI	Esci <<(X)	(F1)>>Prossimo

2. Successivamente viene visualizzata la lista degli operatori disponibili. Sopra c'è il numero di operatori e con il tasto F2 si va avanti pagina per pagina.

OPERATORI: 24	
1. Amazon Pin	
2. BetFlag	
3. BETSSON StarCasino	
4. Bwin	
5. Daily Telecom E	
Indietro <<(X)	(F2)>>

3. Una volta scelto l'operatore si visualizzano tutti i servizi, scegli il servizio, controlla e conferma la ricarica. Come dalle ricariche telefoniche, questa è l'ultima possibilità di andare indietro.

Ricariche: 4	CONFERMA
1. 10.00 EUR	Operatore: Amazon Pin
2. 25.00 EUR	Ricarica: 10.00 EUR
3. 50.00 EUR	Costo: 10.00 EUR
4. 100.00 EUR	
Indietro <<(X)	(X) ANNULLA (0) CONFERMA

NB!!! Su ogni ricevuta vengono stampate le istruzioni su come effettuare la ricarica. Esempio di questa ricevuta puoi trovare alla fine di questo documento.

Totale ricariche

Per stampare un totale delle ricariche effettuate bisogna seguire gli stessi passi, come per le transazioni tradizionali:

dal menu Vendita → F1 per menu TRANSAZIONI 1 → di nuovo F1 per TRANSAZIONI 2 → 2. TOTALE TRANSAZIONI → 2. Totale Ricariche

VENDITA	TRANSAZIONE MENU 1	TRANSAZIONE MENU 2	Premi tasto per continuare
IMPORTO	1. VENDITA	1. STAMPA ULTIMA RICEVUTA	1. Totale
EUR	2. RICARICHE	2. TOTALE TRANSAZIONI	2. Totale Ricariche
0.00	3. RICARICHE SERVIZI		3. Ristampa Totale
F1 - MENU	4. RIMBORSO		4. Ristampa Ricariche
F2 - IMPOSTAZIONI	4. ANULLA ULTIMA TRANS.		
	Esci <<(X) (F1)>>Prossimo	Esci <<(X) (F1)>>Precedente	Esci <<(X) (F1)>>Precedente

Come dalle transazioni tradizionali il totale mostra le ricariche (telefoniche e servizi) fatte dalla data e l'ora dell'ultimo totale stampato alla data e ora attuali. Le operazioni vengono elencate per numero ricariche per operatore, con un totale alla fine.

Totale per periodo	Totale per periodo
RICARICHE:	RICARICHE:
18/07 10:48 - 19/07 13:53	18/07 10:48 - 19/07 13:53
2 Poste Mobile: 10.00 EUR	1 Bwin: 10.00 EUR
1 Wind: 10.00 EUR	7 TOTAL: 45.00 EUR
3 Vodafone Nuovo: 15.00 EUR	
Esci<<(X) (0)>>Prossimo	Esci<<(X) (0)>>Chiusura

La opzione 4. Ristampa Ricariche ristampa l'ultimo totale stampato.

Premi tasto per continuare
1. Totale
2. Totale Ricariche
3. Ristampa Totale
4. Ristampa Ricariche

Attivare / disattivare il servizio, impostare password

Una volta il servizio è attivo per l' esercente, ogni dispositivo può essere gestito dal conto online.

1. Per attivare / disattivare il servizio per un certo terminale bisogna accedere al conto -> andare in menu Servizi Esercente -> Terminali POS -> cliccare sul link Impostazioni per il POS desiderato e cliccare su Si o No.

Terminale ID	Dati di fatturazione	Nome Terminale	Punti Vendita	Valuta		Foglio Informativo	Stato	Azioni
				Chiusura	Transazioni			
90001645	GIGI SAS	TEST		EUR	EUR	Vedi	Attivo	Blocca Impostazioni
90001700	TopUp D210	TopUp D210		EUR	EUR	Vedi	Attivo	Blocca Impostazioni

Tipo:	mPOS	Attiva Rimborso:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Numero di serie:	D21051089206	Attiva Annullamento:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Nome terminale:	<input type="text" value="TopUp D210"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Ricariche attivate	
Dati di fatturazione:	<input type="text" value="TOPUP D210"/>	Attiva Ricariche:	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
		Imposta una password per effettuare Ricariche:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value=""/>

NB!!! Se il servizio è disattivo l'opzione Ricariche sarà sempre visibile sul POS, ma scegliendola verrà visualizzata la schermata con errore 58 (vedi pagina 3).

2. Per impostare una password bisogna semplicemente inserirla nel campo e cliccare Salva.

Terminale ID	Dati di fatturazione	Nome Terminale	Punti Vendita	Valuta		Foglio Informativo	Stato	Azioni
				Chiusura	Transazioni			
90001645	GIGI SAS	TEST		EUR	EUR	Vedi	Attivo	Blocca Impostazioni
90001700	TopUp D210	TopUp D210		EUR	EUR	Vedi	Attivo	Blocca Impostazioni

Tipo:	mPOS	Attiva Rimborso:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Numero di serie:	D21051089206	Attiva Annullamento:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Nome terminale:	<input type="text" value="TopUp D210"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Ricariche attivate	
Dati di fatturazione:	<input type="text" value="TOPUP D210"/>	Attiva Ricariche:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
		Imposta una password per effettuare Ricariche:	<input type="text" value="****"/> <input type="button" value=""/>

In questo modo, per effettuare delle ricariche, uno deve sapere la password e inserirla subito dopo la scelta dell'opzione e prima di inserire un numero telefonico o proseguire con i servizi.

VENDITA	TRANSAZIONE MENU 1	
IMPORTO	1. VENDITA	
EUR	2. RICARICHE	
0.00	3. RICARICHE SERVIZI	
	4. RIMBORSO	
	4. ANULLA ULTIMA TRANS.	
F1 - MENU	Esci <<(X)	(F1)>>Prossimo
F2 - IMPOSTAZIONI		

INSERISCI PASSWORD
<input type="text"/>
(X) ANNULLA (0) CONFERMA

RICARICA TELEFONICA



=====

GIGI SAS

=====

CORCIANO (PG) ITALY
 0673 VIA SALVATORE DI GIACOMO 1/
 TERMINAL ID: 90001645
 MERCHANT ID: 00000007446721
 DATA: 22/07/16 ORARIO: 11:16:51

RICARICA

IMPORTO 10.00 EUR

TRANSAZIONE: APPROVATA

000001600001001. 00000034

[CODICE PU] *

WIND RICARICHE
 Il Presente scontrino
 costituisce ricevuta
 dell'avvenuto pagamento.
 Conservare fino a ricarica
 avvenuta.
 Scontrino non fiscale

NUMERO DI TELEFONO
 393331234567

Traffico telefonico:
 10.00 euro
 Importo:
 10.00 euro

I VA ASSOLTA AI SENSI DELL'ART 74
 DEL DPR 633/72 DA WIND
 TELECOMUNICAZIONI SPA P.I.
 05410741002

WIND ID: 01234567
 420844

La ricarica avverrà entro 24 ore
 Per informazioni chiama il
 servizio clienti 155

TRANSAZIONE ESEGUITA
 Powered by Euronet

ARRIVEDERCI E GRAZIE

STAN: 000107
 Numero transazione: 125

COPIA ESERCENTE

CONSERVA LA RICEVUTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RICARICA SERVIZI



=====

GIGI SAS

=====

CORCIANO (PG) ITALY
 0673 VIA SALVATORE DI GIACOMO 1/
 TERMINAL ID: 90001645
 MERCHANT ID: 00000007446721
 DATA: 22/07/16 ORARIO: 14:50:40

RICARICA

IMPORTO 10.00 EUR

TRANSAZIONE: APPROVATA

Amazon Pin 107
 Codice regalo:
 GBGC-ABAK4W-3DLG

Importo: 10.00

RICEVUTA DI PAGAMENTO
 Conservare fino a ricarica
 avvenuta.
 Numero Seriale: A2800LA63UHDHC

Importo: 10.00 euro
 Validite: 2026-06-03
 Per utilizzare il tuo codice
 visita:
www.amazon.it/Pagare-in-contanti
 Codice regalo soggetto ai
 termini e condizioni di utilizzo
 del Buoni Regalo:
www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni
 Buono Regalo non convertibile in
 denaro ed utilizzabile solo per
 acquistare prodotti su
 Amazon.it

Una volta registrata sul Proprio
 account ogni somma non
 utilizzata sarà disponibile
 fino alla scadenza del Buono
 Regalo. Il numero di Buono Regalo
 sarà registrato una sola volta
 nel vostro account. Emesso da
 Amazon EU Sarl.
 Attenzione rischio di
 deterioramento: ricevuta non
 restituibile né sostituibile.

PIN: GBGC-ABAK4W-3DLG
 RRN: EPTR0000018077
 Cod. Auth.: 420844

STAN: 000108
 Numero transazione: 126

COPIA ESERCENTE

CONSERVA LA RICEVUTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX